КОРОБКИ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

Коробки уравнивания потенциалов КУП предназначены для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях. Выполнены в корпусах трех разных видов, два типоразмера каждого.

В соответствии с ПУЭ 7-е издание п. 7.1.88 к дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать в том числе подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений». Каждая коробка имеет на крышке знак «Заземление». Номинальный ток шины – 63 А, сечение присоединяемых проводников – до 16 мм^2.



КУП1101-И



КУП1201-И

КУП2603-И





КУП1102-И



КУП1204-И

КУП2604-И



Артикул	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Размер ниши, мм	Примечание
КУП1101	15	90x90x49,5	102x102x50	в сплошные стены
КУП1102	6	112x92x58,5	120x100x60	в сплошные стены
КУП 1201	12	103x103x43	106x106x45	в полые стены
КУП 1204	4	156x136x68	160x140x70	в полые стены
КУП2603	21	85x85x40		открытой установки
КУП2604	9	100x100x50		открытой установки



Материал шин – латунь. Сечение шины – 6x9,2 мм. Контактные винты обеспечивают надежный контакт шины с проводами с цельнотянутой жилой. А проводники с многопроволочной жилой необходимо предварительно или облудить, или обжать трубчатым наконечником соответствующего сечения.

